



Hager TG600AL on optinen savuilmaisin, johon on liitetty mikroprosessoriohjattuja valvonta-toimintoja. Laitteessa on 10 vuoden toiminta-aika kiinteällä paristolla, jota ei voi vaihtaa.

Normaalitilassa laitteen etupinnalla oleva punainen led vilkkahtaa joka 10 sekunti. Laitteen sireeni antaa testaus- ja valvontatiloissa vaimean äänen ja hälytystilassa voimakkaan äänen.

Testaus

Paina ilmaisimen etupintaa pitkään kunnen laite piippaa kahdesti. Lopeta painaminen, jolloin alkaa kuulua testausääni

- LED vilkkuu nopeasti
- sireeni 1 sekuntia ääntä ja 1 sekunti taukoa

Ääni pysäytetään painamalla kerran ilmaisimen etupintaa. Testi pitäisi suorittaa kerran vuodessa

Savuhälytys

Kun ilmaisimien tunnistaa savua

- LED vilkkuu nopeasti
- sireeni lähettää voimakkaan pulssimaisen hälytysäänen

Hälytyksen pysäytys

Jos hälytys on vaaraton

- ääni loppuu, kun savua ei enää havaita tai
- ääni lopetetaan painamalla ilmaisimen etupintaa. Tunnistin kytkeytyy silloin mykistystilaan 15 minuutiksi.

Vikailmoitus

Laite antaa vikaantumislmoituksen, kun tunnistinpää on likainen tai viallinen

- LED 8 vilkagdusta joka 8 sekunti
- sireeni 8 nopeaa piippausta joka 60 sekunti

Tunnistimen säleikköön kertynyt lika on imuroitava kerran vuodessa tai kun vikailmoitus kuullaan.

Ilmaisimen vaihtotarveilmoitus

Pariston jännitteen laskiessa alle sallitun rajan

- LED 2 vilkagdusta joka 5 sekunti
- sireeni 2 nopeaa piippausta joka 60 sekunti

Laite toimii tässä tilassa 30 päivän ajan. Koska paristoa ei voi uusia, niin ilmaisimien on vaihdettava uuteen. Vaihtotarveilmoitusta voidaan viivästyttää 8 tuntia painamalla laitteen etupintaa kunnes ensimmäinen piippaus kuuluu.